

Connecteur P1 du Raspberry Pi

© 2012-2014 Christophe Blaess – <http://christophe.blaess.fr>

D'après des informations provenant de
www.raspberrypi.org

	+3.3 V	1	2	+5 V
I²C SDA - GPIO 2 (GPIO 0 sur rev. 1)		3	4	+5 V
I²C SCL - GPIO 3 (GPIO 1 sur rev. 1)		5	6	GND
	GPIO 4	7	8	UART 0 TX - GPIO 14
	GND	9	10	UART 0 RX - GPIO 15
	GPIO 17	11	12	PCM CLK - GPIO 18
GPIO 27 (GPIO 21 sur rev. 1)		13	14	GND
	GPIO 22	15	16	GPIO 23
	+3.3 V	17	18	GPIO 24
SPI 0 MOSI - GPIO 10		19	20	GND
SPI 0 MISO - GPIO 9		21	22	GPIO 25
SPI 0 CLK - GPIO 11		23	24	SPI 0 CE 0 - GPIO 8
	GND	25	26	SPI 0 CE 1 - GPIO 7
Modèles B+	(GPIO 0) ID_SD	27	28	ID_SC (GPIO 1)
	GPIO 5	29	30	GND
	GPIO 6	31	32	GPIO 12
	GPIO 13	33	34	GND
	GPIO 19	35	36	GPIO 16
	GPIO 26	37	38	GPIO 20
	GND	39	40	GPIO 21